



## Totem Mural



### FUNCIONALIDADES

- 2 CPU's de control para el modelo de 24 canales.
- Botones multifunción, que permiten: Flash, interruptor y regulación de cada canal; así como disparo de preparaciones temporizadas. Es posible desactivarlos.
- Leds, testigos de intensidad, para cada canal.
- Display para edición e información y teclas de función.
- Patch independiente para cada canal (1024 direcciones).
- Curva independiente para cada canal (5 disponibles).
- Presets programables de Backup con temporización de entrada (9 disponibles), además de la última información DMX válida.
- Función "AL": Preparaciones con temporización individual que pueden ser disparadas desde el propio dimmer. Permiten atributos de prioridad, sólo, etc.
- Medidas de temperatura y tensión por cada fase.
- Control del número de conexiones y tiempo de encendido.
- Menú para diversos Test, que incluyen buffer de entrada y salida, origen de los datos para cada canal, etc.
- Protección de lámparas mediante retardo ajustable (30...500 ms.) en las rampas de subida..

## CARACTERISTICAS

- Control DMX.
- Bobinas Amecon: 111  $\mu$ s.
- Protección magnetotérmica por canal
- Triac de 40 A o pack de tiristores de 60 A para salidas 5Kw
- Triac de 25 A o pack de tiristores de 25 A para salidas de 2,5Kw
- Ventilación forzada y control de temperatura con umbral de alerta y desconexión.
- Control de tensión de entrada por fase, con umbral de aviso y desconexión.
- Lazo cerrado de entrada.
- Control por software ante parpadeos por ruido en la alimentación.
- Ajuste automático de la frecuencia de trabajo (40 - 75 Hz.). Mantiene invariable la curva de trabajo

**Medidas** en mm.(anchura x profundidad x altura): 805 x 160 (sin asa) x 710

**Peso:** 40 Kg.

### Modelos:

- 24 Canales x 2,5 Kw.
- 12 Canales x 5 Kw.

